Röhrentabelle für den FUNKSCHAU-Leiſtungs-Röhrenprüfer

Telefunken	Valvo	Tungsram	Philips	Triotron	Heizung Volt	Sockel Nr.	Gef. Ausſchl. in Grad	Tasten 1		2		3		4		5		6		K	Bemerkungen
								Pol	Grad	Pol	Grad	Pol	Grad	Pol	Grad	Pol	Grad	Pol	Grad		
RE 034	W 406	HR 406	A 425	W 412	4	6		—		G		A		—		—		—		—	
RE 074	H 406	G 407	A 409	H 412	4	6		—		G		A		—		—		—		—	
RE 074 d	U 409 D	DG 407	A 441 N	MD 4	4	6		G_1		G_2		A		—		—		—		—	Doppelgitterröhre
RE 084	A 408	LD 408	A 415	A 420	4	6		—		G		A		—		—		—		—	
RES 094	H 406 D	S 406	A 442 R	S 408	4	6		A		G		SG		—		—		—		—	
RE 112	L 210	LD 210	B 217	A 214	2	6		—		G		A		—		—		—		—	
RE 114	L 410	P 414	B 406	E 414	4	6		—		G		A		—		—		—		—	
RE 134	L 413	L 414	B 409	E 422	4	6		—		G		A		—		—		—		—	
RES 164	L 416 D	PP 416	B 443 S	P 421	4	5		—		G		A		SG		—		—		—	
RES 164 d	L416D/4	PP 416 S	—	P 421	4	6		SG		G		A		—		—		—		—	
RES 174 d	L415D/4	PP 415 S	B 443	P 420	4	6		SG		G		A		—		—		—		—	B 443 u. P 420 in Sockel Nr. 5! Taſten: 2, 3 und 4 wie RES 164
RES 182	H 206 D	S 210	B 262	S 215	2	6		A		G		SG		—		—		—		—	
RES 192	H 208 D	SE 220	B 255	S 213	2	6		A		G		SG		—		—		—		—	
RES 212	L 227 D	PP 220	C 243 N	P 225	2	5		—		G		A		SG		—		—		—	
RE 304	LK 430	P 430	C 405	E 425	4	6		—		G		A		—		—		—		—	
RGN 354	G 354	V 430	1802	G 429	4	6		—		—		A		—		—		—		—	Einweg-Gleichr.
RES 364	—	—	C 443	P 425	4	5		—		G		A		SG		—		—		—	
RES 374	L 427 D	PP 431	C 443 N	P 422	4	5		—		G		A		SG		—		—		—	
RE 402 B	L 220 B	CB 220	B 240	—	2	7		—		G_1		—		A_1		A_2		—		G_2	Doppel-Dreipolröhre; G_2 liegt über K an Kathode
RGN 504	G 504	PV 430	1801	G 431	4	6		—		A		A		—		—		—		—	Zweiweg-Gleichr.
RGN 564	G 564	V 460	1803	G 430	4	6		—		—		A		—		—		—		—	Einweg-Gleichr.
RE 604	LK 460	P 460	D 404	K 435/10	4	6		—		G		A		—		—		—		—	
RES 664 d	L 491/4	PP4100S	E 443	—	4	6		SG		G		A		—		—		—		—	
REN 704 d	U 4100D	DG 4101	E 441 N	—	4	6		G_1		G_2		A		—		—		—		K	Doppelgitterröhre
REN 804	A 4100	AG 4100	E 415	—	4	6		—		G		A		—		—		—		K	
REN 904	A 4110	AG 495	E 424 N	A 430 N	4	6		—		G		A		—		—		—		K	
REN 914	W 4110	AR 4120	E 499	A 440 N	4	6		—		G		A		—		—		—		K	
REN 924	AN 4092	—	E 444 S	B 435 N	4	6		Diode		G		A		—		—		—		K	
RES 964	L 496 D	PP 1401	E 443 H	P 435	4	5		—		G		A		SG		—		—		—	
REN 1004	W 4080	AR 4101	E 438	W 415 N	4	6		—		G		A		—		—		—		K	
RGN 1054	G 1054	PV 495	506	G 470	4	6		—		A		A		—		—		—		—	Zweiweg-Gleichr.
RGN 1064	G 1064	PV 4100	1805	G 460	4	6		—		A		A		—		—		—		—	
REN 1104	A 4100	AL 495	E 409	—	4	6		—		G		A		—		—		—		K	
RENS 1204	H 4080D	AS 4100	E 442 S	S 410 N	4	6		A		G		SG		—		—		—		K	
RENS 1214	H 4125D	AS 4104	E 445	S 415 N	4	6		A		G		SG		—		—		—		K	
RENS 1224	X 4122	MH 4100	E 448	H 425 N	4	7		G_1		G_2		G_4		A		G_3		—		K	Sechspolr. (Hexode)
RENS 1234	X 4123	FH 4105	E 449	H 426 N	4	7		G_1		G_2		G_4		A		G_3		—		K	
RENS 1254	AN 4126	DS 4100	E 444	B 430 N	4	7		A		SG		—		Diode		G		—		K	
RENS 1264	H 4111D	AS 4120	E 452 T	S 430 N	4	6		A		G		SG		—		—		—		K	
RENS 1274	H 4115D	AS 4125	E 455	—	4	6		A		G		SG		—		—		—		K	
RENS 1284	H 4128D	HP 4101	E 446	S 435 N	4	6		A		G		SG		—		—		—		K	
RENS 1294	H 4129D	HP 4106	E 447	S 434 N	4	6		A		G		SG		—		—		—		K	
RENS 1374 d	L 4150D	APP 4120	E 453	P 440 N	4	6		SG		G		A		—		—		—		K	oder in Sockel Nr. 7, wie die RENS 1384
RENS 1384	L 4138D	APP 4130	E 463 H	P 441 N	4	7		—		SG		—		A		G		—		K	
RGN 1404	G 1404	V 4200	1832	—	4	6		—		—		A		—		—		—		—	
RGN 1503	G 1503	—	1201	—	2	6		—		A		A		—		—		—		—	
REN 1814	W 2418	—	B 2099	A 2040N	20	6		—		G		A		—		—		—		K	
REN 1817 d	U 1718D	DG 2018	B 2041	D 2010N	20	6		G_1		G_2		A		—		—		—		K	Doppelgitterröhre
RENS 1818	H 1818D	SS 2018	B 2052 T	S 2030 N	20	6		A		G		SG		—		—		—		K	
RENS 1819	H 1918D	SE 2018	B 2045	S 2012 N	20	6		A		G		SG		—		—		—		K	
RENS 1820	H 2018D	S 2018	B 2042	S 2010 N	20	6		A		G		SG		—		—		—		K	
REN 1821	A 2118	R 2018	B 2038	A 2030N	20	6		—		G		A		—		—		—		K	
REN 1822	L 2218	P 2018	B 2006	E 2020 N	20	6		—		G		A		—		—		—		K	
RENS 1823 d	L 2318D	PP 2018	B 2043	P 2020N	20	6		SG		G		A		—		—		—		K	P 2020 N in Sockel Nr. 6 oder 7
RENS 1824	X 2818	MH 2018	B 2048	H2025N	20	7		G_1		G_2		G_4		A		G_3		—		K	Sechspolr. (Hexode)
REN 1826	AN2718	—	B 2044 S	—	20	6		Diode		G		A		—		—		—		K	
RENS 1834	X 2918	FH 2118	B 2049	H2026N	20	7		G_1		G_2		G_4		A		G_3		—		K	Sechspolr. (Hexode)
RENS 1854	AN2127	DS 2018	B 2044	B2030N	20	7		A		SG		—		Diode		G		—		K	
RENS 1884	H 2518D	HP 2018	B 2046	S 2035 N	20	6		A		G		SG		—		—		—		K	
RENS 1894	H 2618D	HP 2118	B 2047	S 2034 N	20	6		A		G		SG		—		—		—		K	
RGN 2004	G 2004	PV 4200	1561	G 4120	4	6		—		A		A		—		—		—		—	
RGN 2504	G 2504	PV 4201	1815	G 4180	4	6		—		A		A		—		—		—		—	Zweiweg-Gleichr.
RGN 4004	G 4004	—	1817	G 4300	4	6		—		A		A		—		—		—		—	
—	—	—	B 228	—	2	6		—		G		A		—		—		—		—	

Telefunken Valvo Philips Tungsram	Triotron	Heizung Volt	Sockel Nr.	Gef. Ausſchl. in Grad	Tasten 1		2		3		4		5		6		K	Bemerkungen
					Pol	Grad	Pol	Grad	Pol	Grad	Pol	Grad	Pol	Grad	Pol	Grad		
DAF 11		1,25	3		G		SG		Diode		—		A		—		BG	durch K wird BG abgeſchaltet
DAC 21		1,25	8		G		A		—		Diode		—		—		—	
DBC 21		1,25	8		G		A		—		Diode		Diode		—		—	
DC 11		1,25	3		G		—		A		—		—		—		—	
DCH 11		1,25	3		G_P		$SG_{1,2}$		A_{Tr}		G_{TR}+ 2. G_P		A_P		—		—	
DCH 21		1,25	9		A_{TR}+ G_P		A_P		—		—		G_{Tr}		$SG_{1,2}$		—	an G_{TR} liegt G_3
DDD 11		1,25	3		G_2		A_2		A_1		G_1		—		—		—	
DF 11		1,25	3		G		SG		A		—		—		—		BG	durch K wird BG abgeſchaltet
DF 21		1,25	8		G		A		—		BG		—		SG		—	
DF 22		1,25	8		G		A		—		BG		—		SG		—	
DK 21		1,25	8		G_P		A_P		—		—		G_{Tr}		SG		A_{Tr}	an G_{TR} liegt G_3
DL 11		1,25	3		G		SG		A		—		—		—		BG	durch K wird BG abgeſchaltet
DM 21		1,25	8		—		A		—		—		G		L		—	
EAB 1		6,3	2		—		Diode		Diode		Diode		—		—		K	
EB 1		6,3	1		Diode		Diode		—		—		—		—		K	
EB 2		6,3	1		—		Diode		Diode		—		—		—		K	
EB 4		6,3	2		—		A_1		K_2		A_2		S		—		K_1	S-Schirm zwiſchen den beiden Syſtemen
EB 11		6,3	4		—		Diode		Diode		—		—		—		$K_{1,2}$	
EBC 1		6,3	2		G		Diode		A		—		Diode		—		K	
EBC 3		6,3	2		G		Diode		A		—		Diode		—		K	
EBC 11		6,3	3		G		A		Diode		Diode		—		—		K	
EBF 2		6,3	2		G		Diode		A		SG		Diode		—		K	
EBF 11		6,3	3		G		SG		Diode		Diode		A		—		K	
EBL 1		6,3	2		G		Diode		A		SG		Diode		—		K	
EBL 21		6,3	8		—		G_P		A_P		Diode		Diode		SG		K	Bremsgitter liegt an K
EC 2	T 635	6,3	2		G		—		A		—		—		—		K	
ECH 11		6,3	3		G_P		$SG_{1,2}$		A_{Tr}		G_{Tr}		A_P		—		K	
ECH 21		6,3	9		2.G_P		A_{Tr}		A_P		1.G_P		$SG_{1,2}$		G_{Tr}		K	
ECL 11		6,3	3		G_{Tr}		A_{Tr}		G_P		SG_P		A_P		—		K	
EDD 11		6,3	3		G_1		A_1		A_2		G_2		—		—		K	
EF 1		6,3	2		G		BG		A		SG		—		—		K	
EF 2		6,3	2		G		BG		A		SG		—		—		K	
EF 3		6,3	2		G		BG		A		SG		—		—		K	
EF 5		6,3	2		G		BG		A		SG		—		—		K	
EF 6		6,3	2		G		BG		A		SG		—		—		K	
EF 7		6,3	2		G		BG		A		SG		—		—		K	
EF 8		6,3	2		G		BG		A		SG		RG		—		K	RG-Richtgitter
EF 9		6,3	2		G		BG		A		SG		—		—		K	
EF 11		6,3	3		G		SG		A		—		—		—		K	
EF 12		6,3	3		G		SG		A		—		—		—		K	
EF 13		6,3	3		G		SG		A		BG		—		—		K	
EF 14		6,3	4		—		G		A		BG		SG		—		K	
EF 22		6,3	8		—		SG		A		G		—		BG		K	
EFM 1		6,3	2		—		L		A		SG		G		—		K	Durch Taſte K wird auch abgeſchaltet: GL+BG
EFM 11		6,3	3		G		A		SG		—		L		—		K	
EH 1		6,3	2		G_1		G_2		A		SG_1		SG_2		—		K	
EH 2		6,3	2		G		G_2		A		SG_1		SG_2		—		K	
EK 1	O 607	6,3	2		G_P		A_{Tr}		A_P		SG		G_{Tr}		—		K	
EK 2		6,3	2		G_P		A_{Tr}		A_P		SG		G_{Tr}		—		K	
EK 3		6,3	2		G_P		A_{Tr}		A_P		SG		G_{Tr}		—		K	
EL 1	P 626	6,3	2		G		—		A		SG		—		—		K	
EL 2		6,3	2		G		—		A		SG		—		—		K	
EL 3		6,3	2		—		—		A		SG		G		—		K	
EL 5		6,3	2		—		—		A		SG		G		—		K	
EL 6		6,3	2		—		—		A		SG		G		—		K	
EL 11		6,3	3		G		SG		A		—		—		—		K	
EL 12		6,3	3		G		SG		A		—		—		—		K	
ELL 1		6,3	2		—		A_2		A_1		$SG_{1,2}$		G_2		—		K	Doppel-Fünfpolr. G_1 liegt im Prüfgerät m. an Kathode
EM 1		6,3	2		—		—		A		L		G		—		K	Taſte 4 nur ganz ſchwache Wirkg.
EM 2		6,3	2		—		GL		A		L		G		—		K	Taſte 4 ohne Wirkg.
EM 11		6,3	3		G		A_2		A_1		—		L		—		K	
EZ 1	G 650	6,3	2		—		A		A		—		—		—		K	
EZ 2		6,3	2		—		A		A		—		—		—		K	
EZ 3		6,3	2		—		A		A		—		—		—		K	

RENS 1274	H 4115D	AS 4125	E 455	—	4	6		A		G		SG		—		—		—	K	
RENS 1284	H 4128D	HP 4101	E 446	S 435 N	4	6		A		G		SG		—		—		—	K	
RENS 1294	H 4129D	HP 4106	E 447	S 434 N	4	6		A		G		SG		—		—		—	K	
RENS 1374 d	L 4150D	APP 4120	E 453	P 440 N	4	6		SG		G		A		—		—		—	K	oder in Sockel Nr. 7, wie die RENS 1384
RENS 1384	L 4138D	APP 4130	E 463 H	P 441 N	4	7		—		SG		—		A		G		—	K	
RGN 1404	G 1404	V 4200	1832	—	4	6		—		—		A		—		—		—	—	
RGN 1503	G 1503	—	1201	—	2	6		—		A		A		—		—		—	—	
REN 1814	W 2418	—	B 2099	A 2040N	20	6		—		G		A		—		—		—	K	
REN 1817 d	U 1718D	DG 2018	B 2041	D 2010N	20	6		G_1		G_2		A		—		—		—	K	Doppelgitterröhre
RENS 1818	H 1818D	SS 2018	B 2052 T	S 2030 N	20	6		A		G		SG		—		—		—	K	
RENS 1819	H 1918D	SE 2018	B 2045	S 2012 N	20	6		A		G		SG		—		—		—	K	
RENS 1820	H 2018D	S 2018	B 2042	S 2010 N	20	6		A		G		SG		—		—		—	K	
REN 1821	A 2118	R 2018	B 2038	A 2030N	20	6		—		G		A		—		—		—	K	
REN 1822	L 2218	P 2018	B 2006	L 2020 N	20	6		—		G		A		—		—		—	K	
RENS 1823 d	L 2318D	PP 2018	B 2043	P 2020N	20	6		SG		G		A		—		—		—	K	P 2020 N in Sockel Nr. 6 oder 7
RENS 1824	X 2818	MH 2018	B 2048	H 2025N	20	7		G_1		G_2		G_4		A		G_3		—	K	Sechspolr. (Hexode)
REN 1826	AN 2718	—	B 2044 S	—	20	6		Diode		G		A		—		—		—	K	
RENS 1834	X 2918	FH 2118	B 2049	H 2026N	20	7		G_1		G_2		G_4		A		G_3		—	K	Sechspolr. (Hexode)
RENS 1854	AN 2127	DS 2018	B 2044	B 2030 N	20	7		A		SG		—		Diode		G		—	K	
RENS 1884	H 2518D	HP 2018	B 2046	S 2035 N	20	6		A		G		SG		—		—		—	K	
RENS 1894	H 2618D	HP 2118	B 2047	S 2034 N	20	6		A		G		SG		—		—		—	K	
RGN 2004	G 2004	PV 4200	1561	G 4120	4	6		—		A		A		—		—		—	—	Zweiweg-Gleichr.
RGN 2504	G 2504	PV 4201	1815	G 4180	4	6		—		A		A		—		—		—	—	
RGN 4004	G 4004	—	1817	G 4300	4	6		—		A		A		—		—		—	—	
—	—	—	B 228	—	2	6		—		G		A		—		—		—	—	

Telefunken Valvo Philips	Tungsram	Triotron	Loewe	Heizung Volt	Sockel Nr.	Gef. Ausſchl. in Grad	Tasten													Bemerkungen
							1		2		3		4		5		6			
							Pol	Grad	Pol	Grad	Pol	Grad	Pol	Grad	Pol	Grad	Pol	Grad	K	
AB 1	DD 465	D 401	—	4	6		Diode		—		Diode		—		—		—		K	
AB 2	TAB 2	D 400	4 D 1	4	1		—		Diode		Diode		—		—		—		K	
ABC 1	TABC 1	DT 436	4 V 1	4	2		G		Diode		A		—		Diode		—		K	
ABL 1	TABL 1	DP 495	—	4	2		G		Diode		A		SG		Diode		—		K	
AC 2	TAC 2	T 435	—	4	2		G		—		A		—		—		—		K	
ACH 1	TACH 1	TH 401	4 M 2	4	7		G_P		$SG_{1,2}$		G_{Tr}		A_P		A_{Tr}		—		K	
AD 1	TAD 1	T 460	—	4	2		—		—		A		—		G		—		—	
AF 2	TAF 2	S 432	—	4	6		A		G		SG		—		—		—		K	
AF 3	TAF 3	S 423	4 H 2	4	2		G		BG		A		SG		—		—		K	
AF 7	TAF 7	S 424	4 H 1	4	2		G		BG		A		SG		—		—		K	
AH 1	TAH 1	H 425	4 H 3	4	2		G_1		G_2		A		SG_1		SG_2		—		K	
AK 1	MO 465	O 407	—	4	7		G_P		$SG_{1,2}$		A_{Tr}		A_P		G_{Tr}		—		K	
AK 2	TAK 2	O 406	—	4	2		G_P		A_{Tr}		A_P		$SG_{1,2}$		G_{Tr}		—		K	
AL 1	TAL 1	P 434	—	4	2		—		—		A		SG		G		—		—	
AL 2	TAL 2	P 445	—	4	2		G		—		A		SG		—		—		K	
AL 4	TAL 4	P 496	4 E 1	4	2		—		—		A		SG		G		—		K	
AL 5	TAL 5	P 469	4 E 2	4	2		—		—		A		SG		G		—		K	
AM 1	TAM 1	TK 406	—	4	2		—		—		A		L		G		—		K	Taſte 4 nur ganz ſchwache Wirkg.
AM 2	TAM 2	—	—	4	2		—		GL		A		L		G		—		K	Taſte 4 ohne Wirkg.
AZ 1	TAZ 1	G 459	140 NG	4	2		—		A		A		—		—		—		—	
AZ 2	TAZ 2	—	—	4	2		—		A		A		—		—		—		—	
AZ 4	TAZ 4	—	—	4	2		—		A		A		—		—		—		—	
AZ 11	—	—	—	4	3		—		A		A		—		—		—		—	
AZ 12	—	—	241 NG	4	3		—		A		A		—		—		—		—	
AZ 21	—	—	—	4	11		A_1		A_2		A_2		A_1		—		—		—	
BB 1	DD 818	—	—	16	6		Diode		—		Diode		—		—		—		K	
BCH 1	—	—	24 M 2	24	7		G_P		$SG_{1,2}$		G_{Tr}		A_P		A_{Tr}		—		K	
BL 2	—	—	—	30	6		G		SG		A		—		—		—		K	
CB 1	TCB 1	D 1301	—	13	1		Diode		Diode		—		—		—		—		K	
CB 2	TCB 2	D 1300	13 D 1	13	1		—		Diode		Diode		—		—		—		K	
CBC 1	TCBC 1	DT 1336	13 V 1	13	2		G		Diode		A		—		Diode		—		K	
CBL 1	TCBL 1	CBL 1	—	44	2		G		Diode		A		SG		Diode		—		K	
CC 2	TCC 2	T 1335	—	13	2		G		—		A		—		—		—		K	
CCH 1	—	—	—	20	2		G_P		$SG_{1,2}$		A_P		G_{Tr}		A_{Tr}		—		K	
CF 1	TCF 1	S 1328	—	13	2		G		BG		A		SG		—		—		K	
CF 2	TCF 2	S 1327	—	13	2		G		BG		A		SG		—		—		K	
CF 3	TCF 3	S 1323	13 H 2	13	2		G		BG		A		SG		—		—		K	
CF 7	TCF 7	S 1324	13 H 1	13	2		G		BG		A		SG		—		—		K	
CH 1	TCH 1	H 1325	13 H 3	13	2		G_1		G_2		A		SG_1		SG_2		—		K	
CK 1	TCK 1	O 1307	—	13	2		G_P		A_{Tr}		A_P		$SG_{1,2}$		G_{Tr}		—		K	
CK 3	TCK 3	—	—	13	2		G_P		A_{Tr}		A_P		$SG_{1,2}$		G_{Tr}		—		K	
CL 1	TCL 1	P 1320	—	13	2		G		—		A		SG		—		—		K	
CL 2	TCL 2	P 2060	—	24	2		G		—		A		SG		—		—		K	
CL 4	TCL 4	P 3580	33 E 1	26(33)	2		G		—		A		SG		—		—		K	
CL 6	TCL 6	—	—	35	2		G		—		A		SG		—		—		K	
CM 2	—	—	—	6,3	2		—		GL		A		L		G		—		K	Taſte 4 ohne Wirkg.
CY 1	TCY 1	G 2080	—	20	2		—		—		A		—		—		—		K	
CY 2	TCY 2	G 3060	30 NG	30	2		—		A		A		—		—		—		K	

EF 13		6,3	3		G		SG		A		BG		—		—		K	
EF 14		6,3	4		—		G		A		BG		SG		—		K	
EF 22		6,3	8		—		SG		A		G		—		BG		K	
EFM 1		6,3	2		—		L		A		SG		G		—		K	Durch Taſte K wird auch abgeſchaltet: GL+BG
EFM 11		6,3	3		G		A		SG		—		L		—		K	
EH 1		6,3	2		G_1		G_2		A		SG_1		SG_2		—		K	
EH 2		6,3	2		G		G_2		A		SG_1		SG_2		—		K	
EK 1	O 607	6,3	2		G_P		A_{Tr}		A_P		SG		G_{Tr}		—		K	
EK 2		6,3	2		G_P		A_{Tr}		A_P		SG		G_{Tr}		—		K	
EK 3		6,3	2		G_P		A_{Tr}		A_P		SG		G_{Tr}		—		K	
EL 1	P 626	6,3	2		G		—		A		SG		—		—		K	
EL 2		6,3	2		G		—		A		SG		—		—		K	
EL 3		6,3	2		—		—		A		SG		G		—		K	
EL 5		6,3	2		—		—		A		SG		G		—		K	
EL 6		6,3	2		—		—		A		SG		G		—		K	
EL 11		6,3	3		G		SG		A		—		—		—		K	
EL 12		6,3	3		G		SG		A		—		—		—		K	
ELL 1		6,3	2		—		A_2		A_1		$SG_{1,2}$		G_2		—		K	Doppel-Fünfpolr. G_1 liegt im Prüfgerät m. an Kathode
EM 1		6,3	2		—		—		A		L		G		—		K	Taſte 4 nur ganz ſchwache Wirkg.
EM 2		6,3	2		—		GL		A		L		G		—		K	Taſte 4 ohne Wirkg.
EM 11		6,3	3		G		A_2		A_1		—		L		—		K	
EZ 1	G 650	6,3	2		—		A		A		—		—		—		K	
EZ 2		6,3	2		—		A		A		—		—		—		K	
EZ 3		6,3	2		—		A		A		—		—		—		K	
EZ 4		6,3	2		—		A		A		—		—		—		K	
EZ 11		6,3	4		—		A		A		—		—		—		K	
EZ 12		6,3	4		—		A		A		—		—		—		K	
FZ 1	G 1380	13	2		—		A		A		—		—		—		K	
KB 1		2	1		—		Diode		Diode		—		—		—		—	
KB 2	D 200	2	1		—		Diode		Diode		—		—		—		K	
KBC 1	DT215	2	2		G		Diode		A		—		Diode		—		—	
KC 1	T 204	2	2		—		—		A		—		G		—		—	
KC 1		2	6		—		G		A		—		—		—		—	
KC 3	T 223	2	2		—		—		A		—		G		—		—	
KC 4		2	2		—		—		A		—		G		—		—	
KDD 1	TT210	2	2		—		A_2		A_1		G_2		G_1		—		—	
KF 1	S 218	2	7		A		BG		—		SG		G		—		—	
KF 2	S 217	2	7		A		BG		—		SG		G		—		—	
KF 3	S 209	2	2		G		BG		A		SG		—		—		—	
KF 4	S 210	2	2		G		BG		A		SG		—		—		—	
KF 7		2	2		A		—		—		SG		G		—		—	
KF 8		2	2		A		—		—		SG		G		—		—	
KH 1		2	2		G_1		G_2		A		SG_1		SG_2		—		—	
KK 2	O 202	2	2		G_P		A_{Tr}		A_P		$SG_{1,2}$		G_{Tr}		—		—	
KL 1	P 210	2	2		—		—		A		SG		G		—		—	
KL 1		2	5		—		G		A		SG		—		—		—	
KL 2	P 220	2	2		—		—		A		SG		G		—		—	
KL 4	P 226	2	2		—		—		A		SG		G		—		—	
UBF 11		20	3		G		SG		Diode		Diode		A		—		K	
UBL 21		55	8		—		G_P		A_P		Diode		Diode		SG		K	Bremsgitter liegt an K
UCH 11		20	3		G_P		$SG_{1,2}$		A_{Tr}		G_{Tr}		A_P		—		K	
UCH 21		20	9		2.G_P		A_{Tr}		A_P		1.G_P		$SG_{1,2}$		G_{Tr}		K	Bremsgitter liegt an K
UCL 11		62	3		G_{Tr}		A_{Tr}		G_P		SG_P		A_P		—		K	
UF 9		12,6	8		G		A		—		BG		—		SG		K	
UF 11		15	3		G		SG		A		—		—		—		K	
UF 21		12,6	8		—		SG		A		G		—		BG		K	
UFM 11		15	3		G		A		SG		—		L		—		K	BG+GL liegen mit an K
UL 12		60	3		G		SG		A		—		—		—		K	
UM 4		12,6	8		—		A_2		—		A_1		G		L		K	GL liegt mit an K
UM 11		15	3		G		A_2		A_1		—		L		—		K	
UY 1		50	8		—		A		—		—		—		—		K	
UY 11		50	4		—		—		A		—		—		—		K	
UY 21		50	8		—		A_1		—		A_1		A_1		—		K	
VC 1		55	2		G		—		A		—		—		—		K	
VCL 11		90	3		G_{Tr}		A_{Tr}		G_P		SG_P		A_P		—		K	Für DKE
VF 3		55	2		G		BG		A		SG		—		—		K	
VF 7		55	2		G		BG		A		SG		—		—		K	
VL 1		55	2		G		—		A		SG		—		—		K	
VL 4		110	2		G		—		A		SG		—		—		K	
VY 1		55	2		—		—		A		—		—		—		K	
VY 2		30	1		—		A		—		—		—		—		K	Für DKE

Leſen Sie die FUNKSCHAU, Zeitschrift für Rundfunktechniker, Magazin für den Baſtler

FUNKSCHAU-VERLAG
München 2, Luiſenſtr. 17